УДК 519.217

МАТЕМАТИКА

Э. А. Даниелян

**Пределные теоремы для времени ожидания
 в одноканальных приоритетных системах**

(Представлено чл. корр. АН Армянской ССР Р. А. Александряном 16 IV 1980)

1°. За последние годы заметно возрос интерес исследователей к разделу предельных теорем теории приоритетных систем. Последнее вызвано тем, что с усложнением структуры приоритетных систем затрудняется точный анализ важнейших характеристик: времени ожидания, периода занятости и т. д. Поэтому большое внимание уделяется построению приближений для таких характеристик, например, диффузионных, степень применимости которых проверяется с помощью предельных теорем.

В одноканальную систему массового обслуживания с ожиданием поступают независимые пуассоновские потоки l -вызовов, ..., g -вызовов с параметрами $\alpha_1, \dots, \alpha_g$ соответственно. Длительности обслуживания вызовов независимы в совокупности, не зависят от процесса поступления и для l -вызовов имеют функцию распределения $B_l(t)$, $B_l(t+0) = 0$.

Рассматриваются дисциплины относительного (схема А) и абсолютного (схемы В: В1—дообслуживание прерванного вызова; В2—потеря; В3—обслуживание запово) приоритета, описанные в (1). Чем меньше индекс вызова, тем выше его приоритет.

Внутри каждого приоритетного потока приняты дисциплины *FIFO* (первым пришел—первым обслужен) и *LIFO* (последним пришел—первым обслужен).

Обозначим через $w_k^l(t)$ виртуальное время ожидания k -вызова в момент t в схемах А и В. Индекс l указывает на дисциплину, принятую внутри каждого приоритетного потока: $l=1$ —*FIFO*, $l=2$ —*LIFO*.

Пусть ρ_{kl} —загрузка системы l -вызовами, ..., k -вызовами. Значения ρ_{kl} , а также констант ρ_{kl}^2 , имеющих смысл второго момента сум-

марного времени, затрачиваемого на обслуживание поступающих за единицу времени 1-вызовов, ..., k -вызовов, приведены в (8).

В схемах A и B условие $\rho_{k1} < 1$ есть необходимое и достаточное условие существования стационарного распределения для $w_k^1(t)$, а условие $\rho_{k1} < 1$ — для $w_k^2(t)$.

Пусть w_k^1 представляет собой стационарное время ожидания k -вызова: $w_k^1 = \lim w_k^1(t)$.

Первая задача настоящей работы заключается в получении всех возможных предельных распределений для w_k^1 в условиях критической загрузки $\rho_{k1} \uparrow 1$ при следующих предположениях.

1. Функции распределения $B_i(t)$ фиксированы ($i = \overline{1, k}$) и для

$$F_i(s) = \int_0^\infty e^{-st} d B_i(t) \quad (\operatorname{Re} s > 0)$$

при $s^+ \rightarrow 0$ ($\operatorname{Re} s \geq 0, s \rightarrow 0$) в схемах A и $B1$ справедливо представление

$$\tilde{F}_i(s) = 1 - \beta_{i1}s + a_i^{(2)} s^{(2)} (1 + o_s(1)) \quad (1 < \gamma_{i1} < 2)$$

с некоторой константой $a_i^{(2)}$. Здесь

$$\beta_{i1} = \int_0^\infty t d B_i(t).$$

В схемах $B2$ и $B3$ представление предполагаем выполненным лишь для первого потока.

Положим ($i = \overline{1, k}$)

$$\gamma_i = \min(\gamma_{(1)}, \dots, \gamma_{(i)}), B_i = \sum_{(n) \in \mathcal{A}_i} a_{i, \gamma_i^{(n)}} \gamma_i^{(n)}, B = a_1 a_1^{(2)}.$$

Чтобы записать результаты в единой форме для всех схем, в схемах $B2, B3$ введены обозначения ($i = \overline{1, k}$)

$$\gamma_i = \gamma, B_i = \begin{cases} B, & \text{если } \gamma_i < 2, \\ 2a_{i2}, & \text{если } \gamma_i = 2. \end{cases}$$

2. Пусть при $\rho_{k1} \uparrow 1$ p — номер первого из потоков, для которого $\rho_{p1} \uparrow 1$ и существуют пределы ($i = \overline{1, k}$)

$$\bar{c}_i = \lim_{\rho_{k1} \uparrow 1} c_i \quad \left(c_i = \frac{\rho_i}{\rho_i - 1}, \rho_i = 1 - \rho_{i1}, \rho_0 = 1 \right).$$

Тогда существуют пределы ($i = \overline{1, k}$)

$$\bar{\rho}_{i2} = \lim_{\rho_{k1} \uparrow 1} \rho_{i2}.$$

Без ограничения общности можно зафиксировать $a_1, \dots, a_{p-1}$, положив их равными своим предельным при $\rho_k \uparrow 1$ значениям.

Положим:

$$\gamma_p = \frac{\gamma_p}{\gamma_{p-1}},$$

$$\bar{B}_p = \begin{cases} 2\bar{\rho}_p, & \text{если } \gamma_p = 2, \\ B_{p-1} + \frac{\bar{\rho}_{p-1}}{\beta_{p1}} a_p^{(0)} \chi(\gamma_p - \gamma_{p-1}), & \text{если } \gamma_p = \gamma_{p-1} < 2, \\ \frac{\bar{\rho}_{p-1}}{\beta_{p1}} a_p^{(0)}, & \text{если } \gamma_p \neq \gamma_{p-1}, \gamma_{p-1} < 2, \gamma_p < 2. \end{cases}$$

Здесь $\chi(x)$ есть 1 при $x \geq 0$ и есть 0 при $x < 0$.

2°. Теорема 1. При выполнении условий 1, 2 существует

предел

а) $\bar{c}_k = 0$

$$\lim_{\rho_k \uparrow 1} \rho \left\{ \frac{\rho_{k-1} \rho_k^{p-1}}{\bar{B}_p^{p-1}} w_k^1 < x \right\} = R(x) \quad (x \geq 0),$$

где

$$R(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & \text{если } \gamma_p = 2, \\ \int_0^x G_{\gamma_{p-1}}(xt^{\gamma_{p-1}}) d(1 - e^{-t}), & \text{если } 1 < \gamma_p < 2. \end{cases}$$

Здесь $G_z(x)$ ($0 < z < 1$) есть положительный устойчивый закон с показателем z .

б) $\bar{c}_k > 0$

$$\lim_{\rho_k \uparrow 1} \rho \left\{ \frac{\rho_k^a}{\bar{B}_p^{p-1}} w_k^1 < x \right\} = R_{\bar{c}_k}(x) \quad (x \geq 0),$$

где ($0 < a$)

$$\Gamma_a(x) = \int_0^x e^{-zs} dR_a(x) = \frac{a}{a + \Delta_{\gamma_p}^{-1}(s)} \quad (1)$$

а $\Delta(s)$ есть решение уравнения

$$z + z\gamma_p = s, \quad (2)$$

удовлетворяющее условию $\Delta(0) = 0$.

В частном случае $\gamma_p = 2$ возможно обращение (1)

$$R_n(x) = -a \int_0^x e^{-\frac{x}{4}} \left\{ \int_0^{\frac{x}{2}} e^{-\frac{u}{2} - \frac{1}{2}v} \psi(t, u) dt \right\} du,$$

где

$$\psi(u, v) = \frac{u}{2v \sqrt{\pi v}} \exp\left\{-\frac{u^2}{4v}\right\} \quad (3)$$

Замечание 1. В работе (3) был поставлен следующий вопрос. В схемах А и В в предположении конечности первых двух моментов у функций распределения $B_l(t)$ ($l = \overline{1, k}$) только ли экспоненциальное распределение может служить в качестве предельного для w_k^1 в условиях критической загрузки?

Как показывает теорема 1, при $\bar{c}_k > 0$ в указанных выше условиях предельные распределения для w_k^1 не являются экспоненциальными.

Теорема 2. При выполнении условий 1, 2 в предположении $\bar{c}_k > 0$ существует предел

$$\lim_{\rho_{k1} \uparrow 1} P \left\{ \frac{\rho_{k1}^{\lambda p}}{B_p^{\lambda p-1}} w_k^2 < x \right\} = R_{\bar{c}_k-1}(x) \quad (x \geq 0),$$

где функция $R_n(x)$ ($0 < x$) задается в теореме 1.

Замечание 2. Интересно отметить следующее. В теореме 2 предполагается, что $\bar{c}_k > 0$ при $\rho_{k1} \uparrow 1$. Случай $\bar{c}_k = 0$ не дает возможности для получения предельной теоремы.

Дело в том, что вклад 1-вызовов, ..., $(k-1)$ -вызовов, поступающих после начала отсчета w_k^1 , в нормированное w_k^1 при $\rho_{k1} \uparrow 1$ „несуществен“. В то же время w_k^1 не превосходит той же величины при $\rho_{k1} = 1$, которая при фиксированных загрузках является величиной собственной. Аналогичное же влияние первых $k-1$ потоков на w_k^1 при $\bar{c}_k > 0$ существенно, что и приводит при $\rho_{k1} \uparrow 1$ к неограниченному увеличению w_k^1 .

Наличие условий критической загрузки для $(k-1)$ -го потока позволяет надеяться на „существенный“ вклад w_{k-1}^2 в w_k^2 при $\rho_{k1} = 1$ и $\rho_{k-11} \uparrow 1$.

Теорема 3. При выполнении условия 1 и с заменой k на $k-1$ условия 2 при $\rho_{k1} = 1$, $\rho_{k-11} \uparrow 1$ существует предел

$$\lim P \left\{ \frac{\rho_{k-11}^{\lambda p}}{B_p^{\lambda p-1}} w_{k-1}^2 < x \right\} = M(x) \quad (x \geq 0),$$

где

$$m(s) = \int_0^{\infty} e^{-sx} dM(x) = \frac{\Delta(s + s^{1/1p})}{s + s^{1/1p}} \quad (4)$$

а $\Delta(s)$ есть решение уравнения (2) с $\Delta(0) = 0$.

В частном случае $\gamma_p = 2$ возможно обращение (4)

$$M(x) = - \int_0^x \left\{ \int_0^{\infty} \int_0^v \psi(t, u) \psi(u, v-u) e^{-(\frac{t}{\gamma} + \frac{v}{\gamma})} dudt \right\} dv,$$

где $\psi(u, v)$ задается формулой (3).

3°. Вторая задача заключается в получении предельных теорем для $w_k^i(t)$ при фиксированных нагрузках, когда $t \rightarrow +\infty$. Будут изучены наиболее интересные случаи — случаи „околокритических“ нагрузок:

$$1) \rho_{k1} = 1; \quad 2) \rho_{k-11} = 1; \quad 3) \rho_{k-11} < 1, \rho_{k1} > 1.$$

Теорема 4. Если нагрузки фиксированы, $\rho_{k1} = 1$ и выполнено 1, то при $t \rightarrow +\infty$ существует предел

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P \left\{ \frac{\rho_{k-1} w_k^i(t)}{(2 B_k t)^{1/\gamma_k}} < x \right\} = \bar{G}_{\gamma_k}(x) \quad (x \geq 0).$$

где

$$\bar{g}_{\gamma_k}(s) = \int_0^{\infty} e^{-sx} d\bar{G}_{\gamma_k}(x) = e^{-(\gamma_k/2)s^2} \left\{ 1 - \frac{s}{2^{1/\gamma_k} \Gamma(1/\gamma_k)} \int_0^1 e^{-s(1-u)\gamma_k} (1-u)^{\gamma_k-1} du \right\}.$$

Следствие 1. Если в условиях теоремы 4 $\gamma_k = 2$, то

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P \left\{ \frac{\rho_{k-1} w_k^i(t)}{\sqrt{4 \rho_{k2} \cdot t}} < x \right\} = 2 \Phi(x) - 1 \quad (x \geq 0),$$

где

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{u^2}{2}} du \quad (-\infty < x < +\infty).$$

Теорема 5. Если нагрузки фиксированы, $\rho_{k-11} = 1$ и выполнено 1, то при $t \rightarrow +\infty$ существует предел

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P \left\{ \frac{2 B_{k-1} w_k^i(t)}{(-\rho_k \cdot t)^{\gamma_k-1}} < x \right\} = G_{\gamma_k-1}^{\rho_k}(x) \quad (x \geq 0),$$

где

$$G_{\gamma_k-1}^{\rho_k}(x) = \int_0^{\infty} e^{-sx} dG_{\gamma_k-1}^{\rho_k}(x) = \exp \{ -(2s)^{1/(\gamma_k-1)} \}.$$

Следствие 2. Если в условиях теоремы 5 $\gamma_k = 2$, то

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P \left\{ \frac{4 \rho_{k-12}}{\rho_k^2 t^2} w_k^i(t) > x \right\} = 2 \{ 1 - \Phi(x^{-1/2}) \} \quad (x \geq 0).$$

Теорема 6. Если нагрузки фиксированы, $\rho_{k-11} < 1, \rho_{k1} > 1$ и выполнено 1, то при $t \rightarrow +\infty$ существует предел

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P \left\{ \tau_k^{-1} \left[\omega_k^1(t) + \frac{\rho_k}{\rho_{k-1}} \right] < x \right\} = G_{\tau_k}(x) \quad (-\infty \leq x \leq +\infty),$$

где s — действительное число

$$G_{\tau_k} = \frac{[2t(\rho_{k-1}B_k - \rho_k B_{k-1})\chi(\tau_k - \tau_{k-1})]^{1/t}}{\rho_{k-1}^{-1} \tau_k^{-1}},$$

$$g_{\tau_k}(s) = \int_0^{\infty} e^{isx} dG_{\tau_k}(x) = \exp \left\{ \frac{(-is)\tau_k}{2} \right\},$$

а i — мнимая единица.

Следствие 3. Если в условиях теоремы 6 $\tau_k = 2$, то

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P \left\{ \tau_k^{-1} \left[\omega_k^1(t) + t \frac{\rho_k}{\rho_{k-1}} \right] < x \right\} = \Phi(x) \quad (-\infty \leq x \leq +\infty),$$

$$\tau_k = 2 \sqrt{\frac{\rho_{k2} \rho_{k-1} - \rho_{k-12} \rho_k}{\rho_{k-1}^2}} t.$$

Замечание 3. При $\rho_{k1} = 1$ для $\omega_k^2(t)$ существует при $t \rightarrow +\infty$ невырожденное стационарное распределение. Поэтому попытка получения аналога теоремы 4 для $\omega_k^2(t)$ бессмысленна.

Открытым остается вопрос получения аналогов предельных теорем 5 и 6 для $\omega_k^1(t)$.

Ереванский государственный университет

Է. Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

Ասեմանային բեռեմներ սպասման ժամանակի համար միայն և նախապատվությամբ համակարգերում

Դիտարկվում է $M, |j, |1| \infty$ տիպի համակարգ հարաբերական և բացարձակ նախապատվությամբ դիստրիբյուցիաների դեպքում: Նույն հոսքի պահանջները սպասարկվում են համաձայն «առաջինը եկավ — առաջինը սպասարկվեց», կամ «վերջինը եկավ — առաջինը սպասարկվեց» դիստրիբյուցիաների:

k -րդ ($k = \overline{1, r}$) հոսքի պահանջի հնարավոր սպասման ժամանակի բաշխման համար է պահին ապացուցված են սահմանին թևորեմներ, երբ $t \rightarrow \infty$,

ա) $\rho_{k-1} < 1$, բ) $\rho_{k-1} > 1$ բ) $\rho_{k-1} = 1$, գ) $\rho_{k1} = 1$

Ֆիքսած ծանրաբեռնվածությունների դեպքում: Այստեղ ρ_{k1} ($k = \overline{1, r}$) համակարգի ծանրաբեռնվածությունն է առաջին k հոսքերի կողմից:

Չեակերպված են նաև թևորեմներ k -րդ հոսքի ($k = \overline{1, r}$) պահանջի առաջինը սպասման ժամանակի բաշխման համար կրիտիկական ($\rho_{k1} = 1$) և միավոր ($\rho_{k-1} = 1$, $\rho_{k1} = 1$) ծանրաբեռնվածությունների դեպքում:

ЛИТЕРАТУРА — ҚРЦЧЦҲПРВНЪ

- Б. В. Гнеденко и др., Приоритетные системы обслуживания, Изд-во МГУ, М., 1973
- Э. А. Даниелян, «Изв. АН АрмССР», Математика, т. 10 № 3 (1975)
- Т. А. Азмиров, Я. М. Хусамов, «Изв. АН УзССР», серия физ-мат наук, № 6, 1974