УДК 539.3

МЕХАНИКА

В. В. Акопян

О взаимодействии прямоугольного тела со струнгерами

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Б. Л. Абрамяном 14/ХІІ 1987)

Результаты работ по исследованию обширного класса задач контактного взаимодействия струнгеров с массивными деформируемыми телами подытожены в (1,2). В этих задачах массивные тела обычно берутся в виде бесконечных областей, что существенно упрощает структуру определяющего уравнения. Однако в практически важных случаях массивные деформируемые тела имеют конечные размеры, которые значительно осложняют изучение таких задач. Задачи контактного взаимодействия струнгеров с прямоугольниками рассмотрены в (3-5).

В настоящей статье рассматривается плоская задача теории упругости для прямоугольника, усиленного двумя симметрично расположенными струнгерами длины b и малой толщины h . На концах струнгеров действуют вертикальные сосредоточенные силы, уравновешивающие силы тяжести, и распределенные нагрузки $p(x)$ и $\tau_0(y)$ (рисунок).

Как обычно (6), будем предполагать, что жесткость струнгера на изгиб пренебрежимо мала и его модуль упругости намного больше модуля упругости прямоугольника, что позволяет считать струнгер находящимся в одноосном напряженном состоянии. Поэтому на линии соединения струнгера с прямоугольником будут действовать только тангенциальные контактные напряжения.

Граничные условия для прямоугольника имеют вид:

$$\sigma_x^{(1)}(\pm l, y) = \tau_{xy}(x, 0) = \tau_{xy}(x, b) = 0, \quad (1)$$

$$\sigma_y^{(1)}(x, b) = -p(x), \quad (2)$$

$$\tau_{xy}^{(1)}(\pm l, y) = \tau_0(y). \quad (3)$$

где $-l \leq x \leq l$, $0 \leq y \leq b$, а $\tau(y)$ — неизвестное контактное напряжение.

Далее представим бигармоническую функцию $\Phi(x, y)$ в виде (1)

$$\Phi(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \cos \alpha_k x \{ A_k^{(1)} \operatorname{ch} \alpha_k y + B_k^{(1)} \operatorname{sh} \alpha_k y + a_k y [C_k^{(1)} \operatorname{ch} \alpha_k y + D_k^{(1)} \operatorname{sh} \alpha_k y] + \\ + \sum_{k=1}^{\infty} \sin \beta_k y \{ A_k^{(2)} \operatorname{ch} \beta_k x + D_k^{(2)} \beta_k x \operatorname{sh} \beta_k x \} \quad (4)$$

$$\alpha_k = \frac{2k-1}{2l} \pi, \quad \beta_k = \frac{k\pi}{b} \quad (k=1, 2, \dots).$$

Здесь коэффициенты $A_k^{(1)}$, $B_k^{(1)}$, $C_k^{(1)}$, $D_k^{(1)}$, $A_k^{(2)}$, $D_k^{(2)}$ ($k=1, 2, \dots$) неизвестны и подлежат определению.

Представим функцию $p(x)$, $\tau(y)$, $\tau_0(y)$ и $P_0(x)$ в виде следующих рядов Фурье:

$$p(x) = - \sum_{k=1}^{\infty} a_k^{(1)} \cos \alpha_k x, \quad (0 < x < l); \\ \tau(y) = X_0 + \sum_{k=1}^{\infty} X_k \cos \beta_k y \quad (0 < y < b); \quad (5)$$

$$\tau_0(y) = b_0 + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \cos \beta_k y \quad (0 < y < b);$$

$$P_0(x) = \rho_1 g b = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^{(0)} \cos \alpha_k x \quad (0 < x < l);$$

где X_k — неизвестные коэффициенты, подлежащие определению, ρ_1 — плотность материала прямоугольника, g — ускорение свободного падения.

Учитывая, что $\sigma_x^{(1)}(x, y) = \partial^2 \Phi / \partial y^2$, $\sigma_y^{(1)} = \partial^2 \Phi / \partial x^2 + \rho_1 g y$, $\tau_{xy}(x, y) = -\partial^2 \Phi / \partial x \partial y$ и удовлетворяя условиям (1), (2) и (5), после некоторых преобразований получим

$$A_k^{(1)} = 0, \quad A_k^{(2)} = -\mu_k \operatorname{th} \mu_k D_k^{(2)};$$

$$B_k^{(1)} = \frac{a_k}{\alpha_k^2 \operatorname{sh} \nu_k} - \nu_k \operatorname{cth} \nu_k C_k^{(1)}, \quad a_k = a_k^{(1)} + a_k^{(0)}; \quad (6)$$

$$C_k^{(1)} = \frac{4(-1)^{k+1}}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\beta_n^3 \operatorname{ch} \mu_n [\varphi_k^{(5)} + (-1)^n \varphi_k^{(4)}]}{(\alpha_k^2 + \beta_n^2)^2} D_n^{(2)} - \frac{\Psi_n^{(1)} a_k}{\alpha_k^2};$$

$$D_k^{(1)} = \frac{4}{l} (-1)^{k+1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\beta_n^3 \operatorname{ch} \mu_n [(-1)^n \varphi_k^{(3)} - \varphi_k^{(2)}]}{(\alpha_k^2 + \beta_n^2)^2} D_n^{(2)} - \frac{\varphi_n^{(4)} a_k}{\alpha_k^2}.$$

Здесь введены обозначения:

$$\Psi_n^{(1)} = \frac{\operatorname{sh} \nu_n - \nu_n \operatorname{ch} \nu_n}{\operatorname{sh}^2 \nu_n - \nu_n^2}, \quad \varphi_n^{(4)} = \frac{\nu_n \operatorname{sh} \nu_n}{\operatorname{sh}^2 \nu_n - \nu_n^2}, \\ \varphi_n^{(2)} = \frac{\operatorname{sh} \nu_n \operatorname{ch} \nu_n - \nu_n}{\operatorname{sh}^2 \nu_n - \nu_n^2}, \quad \varphi_n^{(3)} = \frac{\operatorname{sh} \nu_n - \nu_n \operatorname{ch} \nu_n}{\operatorname{sh}^2 \nu_n - \nu_n^2}, \\ \varphi_n^{(5)} = \frac{\operatorname{sh}^2 \nu_n}{\operatorname{sh}^2 \nu_n - \nu_n^2}, \quad \varphi_n^{(1)} = (1 - \mu_n \operatorname{th} \mu_n) \operatorname{th} \mu_n + \mu_n. \quad (7)$$

$$(\nu_n = \alpha_n b, \mu_n = \beta_n l, n = 1, 2, \dots).$$

Из условия (3) с учетом (6) получим

$$\beta_p^2 \varphi_p^{(1)} \operatorname{ch} \mu_p D_p^{(2)} =$$

$$= \frac{16}{lb} \beta_p^2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha_k^2}{(\alpha_k^2 + \beta_p^2)} \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\beta_n^2 \operatorname{ch} \mu_n}{(\alpha_k^2 + \beta_n^2)^2} [(-1)^n \varphi_k^{(2)} - \varphi_k^{(3)}] [(-1)^n + (-1)^p] D_n^{(2)} + \right. \\ \left. + \frac{(-1)^{k+1} [(-1)^{p+1} \varphi_k^{(5)} - \varphi_k^{(4)}] a_k}{4\alpha_k^2 l^{-1}} \right\} + \frac{2}{h} (-1)^p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \alpha_k a_k}{\alpha_k^2 + \beta_p^2} - X_p. \quad (8)$$

Далее, обозначив $Y_p = \beta_p^2 \operatorname{ch} \mu_p D_p^{(2)}$ ($p = 1, 2, \dots$), получим следующую бесконечную систему линейных алгебраических уравнений:

$$Y_p = \sum_{n=1}^{\infty} A_{p,n} Y_n + N_p - X_p;$$

$$A_{p,n} = \frac{16\beta_p^2}{lb\varphi_n^{(1)}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha_k^2 \beta_n [(-1)^n + (-1)^p]}{(\alpha_k^2 + \beta_p^2)^2 (\alpha_k^2 + \beta_n^2)^2} [(-1)^n \varphi_k^{(2)} - \varphi_k^{(3)}]; \quad (9)$$

$$N_p = \frac{4\beta_p^2}{b} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \alpha_k a_k}{(\alpha_k^2 + \beta_p^2)^2} [(-1)^p \varphi_k^{(5)} + \varphi_k^{(4)}] + \frac{2}{h} (-1)^p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \alpha_k a_k}{\alpha_k^2 + \beta_p^2}.$$

В конечном итоге для деформации граничных точек ($x = \pm l$) прямоугольника получим

$$\varepsilon_y^{(1)} = \frac{\partial \tau}{\partial y} \Big|_{x=\pm l} = \frac{2(1-\nu_1^2)}{E_1} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{Y_k}{\varphi_k^{(1)}} \sin \beta_k y + \frac{(1-\nu_1^2) \rho_1 g y}{E_1}, \quad (10)$$

где E_1 — модуль Юнга материала прямоугольника, а ν_1 — коэффициент Пуассона.

Из условия равновесия любой части $[0, y]$ стрингера будем иметь

$$\varepsilon_y^{(2)} = \frac{1-\nu_2^2}{hE_2} \int_0^y |\tau(s) - \tau_0(s)| ds, \quad (11)$$

где ν_2 и E_2 — упругие постоянные стрингера.

Теперь условие контакта $\varepsilon_y^{(1)} = \varepsilon_y^{(2)}$ ($0 < y < b$) приводит к уравнению

$$\frac{1-\nu_2^2}{hE_2} \int_0^y |\tau(s) - \tau_0(s)| ds = \\ = \frac{2(1-\nu_1^2)}{E_1} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{Y_k}{\varphi_k^{(1)}} \sin \beta_k y + \frac{1-\nu_1^2}{E_1} \rho_1 g y \quad (0 < y < b). \quad (12)$$

Далее, подставив в (12) выражения $p(x)$, $\tau(y)$ и $\tau_0(y)$ из (5), после некоторых преобразований получим

$$\lambda \frac{X_k}{\beta_k} = \frac{Y_k}{\varphi_k^{(1)}} - l_k \quad (k = 1, 2, \dots), \quad (13)$$

$$\text{где } \lambda = \frac{(1-\nu_2^2)E_1}{2hE_2(1-\nu_1^2)}.$$

$$l_k = 2 \left[\lambda (h_0 - X_0) + \frac{r_1 g}{2} \right] \frac{(-1)^k h}{k\pi} - \lambda \frac{b}{\beta_k}$$

Из условия равновесия сразу находим

$$X_0 = r_1 g l + \frac{1}{b} \int_0^l p(s) ds. \quad (14)$$

Наконец, подставив выражение Y_k из (13) в (9), относительно коэффициента X_k получим следующую бесконечную систему линейных алгебраических уравнений:

$$X_p \left(1 - \frac{\lambda \varphi_p^{(1)}}{\beta_p} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} A_{p,n} \frac{\lambda \varphi_n^{(1)}}{\beta_n} X_n - \sum_{n=1}^{\infty} (A_{p,n} - \delta_p^{(n)}) \varphi_n^{(1)} l_n + N_p. \quad (15)$$

Отметим, что после определения коэффициентов X_n по второй формуле (5) определяются неизвестные контактные напряжения $\tau(y)$. В общем случае полученную систему можно представить в виде

$$X_p = \sum_{n=1}^{\infty} K_{pn} X_n + N_p^{(0)}. \quad (16)$$

Следуя изложенной в (2,7) методике, показывается, что

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} |K_{m,n}| = 0,$$

а свободные члены системы (16) ограничены сверху и для больших m имеют, по крайней мере, порядок m^{-1} . Отсюда вытекает, что бесконечная система (16) квазивполне регулярна.

Институт механики

Академии наук Армянской ССР

Վ. Վ. ՀԱՎՈՐՅԱՆ

Ուղղանկյուն մաքմնի և վերադիրների փոխազդեցության մասին

Դիտարկված է առաձգականության տեսության հարթ խնդիր ուղղանկյան համար, որը ուժեղացված է երկու սիմետրիկ դասավորված վերադիրներով: Կոնտակտային լարումների Ֆուրյեի գործակիցների համար ստացված են հանրահաշվական դժային անվերջ սիստեմներ և ցույց է տրված նրանց քվադրիտիվին ռեզուլյարությունը:

ЛИТЕРАТУРА—ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- 1 Развитие теории контактных задач в СССР, Наука, М., 1976. 2 В. М. Александров, С. М. Мхитарян, Контактные задачи для тел с тонкими покрытиями и прослойками, Наука, М., 1983. 3 P. S. Theocaris, K. Dazermos, J. Appl. Mech., ser. E, v. 31, № 4 (1964) (рус. пер.: Прикл. механика, Труды амер. о-ва инж.-мех., сер. E, т. 31, № 4, с. 159—162 (1964)). 4 В. В. Микаелян, ДАН АрмССР, т. 68, № 1, с. 21—27 (1974). 5 В. В. Микаелян, Изв. АН АрмССР, Механика, т. 28, № 2, с. 3—14 (1975). 6 E. Melan, Ein Ing. Arch., Bd. 3, № 2, s. 193—129 (1932). 7 Б. Л. Абрамян, Прикл. математика и механика, т. 21 № 1, с. 98—100 (1957).